



► JUNIOR MINI-REP

Junior Mini-Tekrarlayıcı Paneli

2 renk seçeneği

JUNIOR MINI-REP GFE'nin Analog Adreslenebilir Yangın Algılama Panellerinin her hangi birisi için uzaktan kontrol, sistemin durumu ve fonksiyonların izlenmesini sağlamaktadır. Panelde tüm Yangın, Hata, Test ve Hizmet Dışı durumlar izlenebilmektedir. Kullanıcı, giriş seviyesi 1,2 (yetkili kullanıcı seviyesi) ve 3'de (devreye alma elemanı/programlama seviyesi) tüm fonksiyonları kontrol edebilmektedir. EN54-2 ile uyumludur. Gösterge ve Kontrol Fonksiyonları, GFE'nin Analog Adreslenebilir Yangın Algılama Panellerinin herhangi birinde, aynı tarzda gösterilir ve tekrarlanır. Seviye 2 ve 3'e giriş, müşterek panel için aynı şekilde programlanmış, bir kodu kullanma vasıtasıyla olur. Beyaz ve kırmızı olarak 2 renkte sunulmaktadır.

Standart olarak bir RS485 arabirime sahiptir. Bu ünite, JUNIOR MINI-REP panelinin RS485, Fiber Optik veya TCP/IP kullanılarak JUNIOR ve JUNO JET adreslenebilir panellerle arabirim oluşturacak şekilde GFE'nin tüm standart veri çevrim arabirimleri ile de uyumludur.

Kontrol Panelinin Yardımcı Besleme Çıkışından doğrudan güç verilmesi durumunda tek bir Adreslenebilir Panele max. **4 JUNIOR MINI-REP** paneli bağlanabilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER	JUNIOR MINI-REP
GÜÇ VOLTAJI	Panel yard. güç kaynağı çıkışından alınan nominal 28 V DC ,
GÜÇ AKIMI	80 mA
BAĞLANTILAR	+Güç, -Güç ve arabirim bağlantıları
TEKRARLAYICI AĞI	RS485, Fiber Optik, TCP/IP
MAX. NEM	Panel yard. güç kaynağı çıkışından beslenmesi durumunda max. 4'e kadar ağ bağlantısı
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	% 95 RH Yoğuşmasız
ÖLÇÜLER	-10°C ile +50°C
AĞIRLIK	256 (G) x 194 (Y) x 75 (D) mm
	1.5 Kg
SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA
JUNIOR-MINI-REP	Junior Mini Tekrarlayıcı Panel - Çevrimsiz 1 x RS485 Ara yüzü içermektedir