

NVR2881-16B/16HI

16 Bay H.265 4K AI Profesyonel Ağ Tipi Kayıt Cihazı



Özellikler

Yüksek Performanslı, Yüksek Kapasiteli

- H.265
- 4 x 4K@30fps / 16 x 1080p@30fps video kod çözme
- Maks. 64 Kanal
- 420 Mbps giriş bant genişliği
- 384 Mbps çıkış bant genişliği
- Aynı anda 16 kullanıcı erişimi
- Maks. 128 TB'a kadar 16 HDD depolama
- IPSAN depolama desteği

Yapay Zeka Fonksiyonları

- Derin öğrenme algoritması
- 50.000 adede kadar yüz algılama ve karşılaştırma kitaplığını destekler
- 100.000'e kadar LPR algılama ve karşılaştırma kitaplığını destekler
- Gerçek zamanlı çoklu yüz eşleştirme
- Yüz resmine göre resim aramayı destekler

Kolay Kurulum

- Otomatik Ağ Organizasyonu
- Dahili DHCP Sunucu desteği

Yüksek Güvenilirlik ve Sağlamlık


- Gömülü Linux
- RAID 0/1/5/6/10
- Yedek Güç Kaynağı (opsiyonel)
- Otomatik Ağ Kurtarma Desteği (ANR)
- Paket Kaybı Kurtarma Desteği (PLR)

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler

- Aynı anda farklı içerikler için HDMI/VGA çıkışı
- E-Harita, TV-Wall desteği
- Çift Yönlü Ses, Yayın Desteği
- NAT
- Alarm Yönetimi
- Ücretsiz izleme yazılımı, CMS (NVR Station), Aynı anda 128 NVR desteği
- CMS aynı anda 6 farklı ekran destekler (4 x Canlı İzleme, 1 x E-Map, 1 x TV-Wall)

Boyutlar

Birim:mm



Teknik Özellikler

	NVR2881-16016B/16HI	NVR2881-16032B/16HI	NVR2881-16064B/16HI
Video/Ses Girişi			
IP Kamera Girişi	16 Kanal	32 Kanal	64 Kanal
Çözünürlük	8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF		
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264		
Protokoller	Onvif, RTSP, KEDACOM		
Veri Hızı	64kbps ~ 16384kbps		
Giriş Bant Genişliği	160Mbps	320Mbps	420Mbps
Canlı İzleme			
Lokal Ekran	2 x HDMI, 1 x VGA, aynı anda farklı içerik çıkışı		
Çoklu Ekran İzleme Lokal Monitör (Ana / İkincil):	1/1, 4/4, 1+5/1+5, 1+7/1+7, 9/9, 16/16		
Çoklu Ekran İzleme Client	Aynı anda 4 ekrana kadar: 1 ~ 64 Çoklu Düzen		
E-Harita	Canlı İzleme (NVR Station)		
Fonksiyonlar	E-PTZ / Şemasi (NVR Station)		
Kayıt			
Çözünürlük	8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF		
Kayıt Modu	Manuel / Sürekli / Planlı / Olaylı (Pre / Post)		
Olay Tetikleme	Destekler		
Etiket	Destekler		
Güvenilirlik	Otomatik Ağ Kurtarma (ANR)		
Arama & Oynatma			
Arama Modu	Date and time (Calendar) / Event		
Çözünürlük	8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF		
Oynatma (Lokal Monitör)	4 x 4K@30fps / 16 x 1080p@30fps		
Oynatma (Client)	Maks. 16 x 4K@30fps		
Eş Zamanlı Oynatma (Lokal Monitör)	4 x 4K@30fps / 16 x 1080p@30fps		
Eş Zamanlı Oynatma (Client)	Maks. 16 x 4K@30fps		
Fonksiyonlar	Yavaş / Hızlı / Döngüsel / Tek Kare / E-PTZ / Dilim oynatma		
Depolama			
Maks. HDD Kapasitesi	16x 3.5" HDD Maks. 128TB (her slot 8TB)		
RAID	RAID 0/1/5/6/10		
Harc	IPSAN (iSCSI), Maks. 10 x IPSAN, Maks. 100T (opsiyonel)		
Fonksiyonlar	Disk Grubu / Kota / Disk Dinlenmesi		
Ses			
Sıkıştırma Formatı	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / G.722.1c / G.726		
Veri Hızı	32kbps ~ 64kbps		
Ses Fonksiyonları	Çift Yönlü Ses / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış) / Yayın Desteği		
Alarm			
Servis Alarm Tetikleme	Alarm Girişi / Video Kaybı / Hareket Alarmı / Sabotaj / Sanal Çit İhlali / Anti-Odak / Sahne Değişimi / Alan İhlali / Giriş İhlali / Çıkış İhlali / Araç Algılama / Şüpheli Objeler / Kayıp Objeler / Aşırı Kalabalık / Yüksek Ses Alarmı / Kişi & Yüz Algılama / İzinsiz Giriş / Çihaz Bağlantı Kaybı / Disk Yok / Disk Hatası / IP Adres Çakışması / Ağ Bağlantı Kaybı / Düşük Hiz / Yetersiz Kayıt Alanı / MAC Adres Çakışması / Yetersiz Anlık Fotoğraf Çekim Alanı		
Sistem Alarm Tetikleme	Anlık Fotoğraf Çekimi / Kayıt / PTZ preset / Buzzer / Email / Client Link / Alarm Altyazı / İlk Pencerede Canlı Görüntü / TV Wall Link / İkinci Ekran Link / Tam Ekran Görünümü		
Alarm Olayları			
Yapay Zeka Fonksiyonları			
Face Eşleştirme	Gerçek zamanlı / Olay sonrası		
Arama Modu	Tarih ve saat / Kamera / Yüz görüntüsü		
Tanımlanabilir Kamera Sayısı	Maks. 16		
Yüz Tanıma Erişim Kontrol Terminal Kanalı	Maks. 16	Maks. 32	
Kişi Sayma Sensör Kanalı	Maks. 16	Maks. 32	
LPR Kamera Kanalı	Maks. 16		
Yüz Kitaplığı	64 kütüphane		
LPR Kitaplığı	Maks. 50,000		
LPR Kitaplığı	Maks. 100,000		
Sistem			
İşletim Sistemi	Gömülü Linux		
Kullanıcı Yönetimi	Admin / Kullanıcı		
Log Yönetimi	Kullanıcı Girişi / Kullanıcı İşlemleri / Alarm / Yedekleme / Güncelleme		
Uygulama Programlama	NVR Station SDK		
Ağ			
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SSH, NTP, SNMP, IGMP, SMTP, Unicast, Multicast, IPv4, IPv6 (opsiyonel)		
Uzak İzleme Yazılımı	CMS (NVR Station) / Web / iOS app / Android app		
Maks. Kullanıcı Erişimi	16 Kullanıcı		
Çıkış Bant Genişliği	384Mbps		
Fonksiyonlar	NAT / Çoklu Ağ Erişimi / Paket Kayıp Kurtarma / Otomatik Ağ Organizasyonu		
Ağ Testi	Destekler		
Arayüzler			
Ethernet	3 x Gigabit ağ portu, RJ45 girişi		
Video Çıkışı	2 x HDMI (Maks. 3840 x 2160@60Hz)		
Ses Giriş / Çıkış	1 x VGA (Maks. 1920 x 1080@60Hz)		
Alarm Giriş / Çıkış	1 x RCA Line Girişi / 1 x RCA Line Çıkışı		
Kontrol	2 x Giriş / 2 x Çıkış		
USB	1 x RS485, 1 x RS232		
Genel Parametreler	2 x USB2.0, 2 x USB3.0		
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 55°C / 14°F ~ 131°F		
Bağıl Nem	10% ~ 85%		
Güç Gereksinimleri			
Çalışma Voltajı	100 ~ 240V AC, 50 ~ 60Hz		
Güç Tüketimi	Maks. 150W (HDD dahil değildir)		
Mekanik			
Ağırlık	20kg / 44lb (HDD dahil değildir)		
Boyutlar	483 x 500 x 156mm / 19.02" x 19.69" x 6.14"		
Standart	CE, FCC, EMC, LVD		